

KHADAS


Tea Pro

Magnetic Headphone Amplifier



사용 설명서

기능 소개

Tea Pro는 자기식이 있는 USB 블루투스 DAC 헤드폰 앰프입니다, 고성능 XMOS 오디오 디코딩 칩을 탑재하여 부드럽고 풍부한 청각적 즐거움을 선사합니다. Magsafe를 지원하는 iPhone 모델에 완벽하게 부착할 수 있고, MFi 인증을 획득하여 Apple 기기와의 호환성을 극대화하였으며, 대용량 배터리와 직관적인 OLED 디스플레이를 탑재하여 장시간 사용은 물론 직관적이고 편리한 조작으로 언제 어디서나 아름다운 음악을 즐기실 수 있습니다.



버튼 및 인터페이스



 전원 버튼

 볼륨 올리기 버튼

 3.5 mm
이어폰 단자*

 컬러
디스플레이

 볼륨 내리기 버튼

 USB-C 포트

 메뉴 버튼

 마이크

 4.4 mm
이어폰 단자

* CTIA 표준 4극 이어폰: 모든 기능 지원
OMTP 표준 4극 이어폰: 사운드 재생만 지원

버튼 기능

기본 조작

⏻	전원 켜기	1초 동안 길게 누름 화면이 꺼진 상태에서 짧게 누르면 화면이 켜짐
	원 끄기 뒤로 가기	1초 동안 길게 누름 메뉴 목록에서 짧게 눌러 상위 메뉴로 돌아감
●	메뉴 진입	홈 화면에서 짧게 눌러 메뉴 화면으로 진입
	확인	메뉴 목록에서 짧게 눌러 옵션 선택
⊕	이전 옵션	메뉴 목록에서 짧게 누르면 이전 옵션으로 이동합니다
⊖	다음 옵션	메뉴 목록에서 짧게 눌러 다음 옵션으로 이동함

음악 모드


⏻	일시 정지 및 재생	짧게 눌러 재생 일시 정지, 다시 짧게 눌러 다시 재생
⊕	볼륨 올리기	짧게 누름
⊖	볼륨 내리기	짧게 누름
⊕	볼륨 내리기	1초 동안 길게 누름
⊖	다음 곡	1초 동안 길게 누름

사용 방법


01 Tea Pro 연결하기

Tea Pro는 Bluetooth나 유선 USB-C를 통해 연결해 음악을 재생할 수 있습니다. Tea Pro의 전원 버튼을 길게 누르면 기기가 켜지고, 그 후 다음 중 어느 하나의 방법으로 연결할 수 있습니다.

Bluetooth: 휴대폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 블루투스를 켜고, 'Tea Pro'라는 이름의 디바이스를 선택하여 연결합니다.



USB-C 연결: 제품과 함께 제공된 USB-C 데이터 케이블을 사용하여 휴대폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 Tea Pro에 연결합니다.



연결 우선 순위: Tea Pro는 기본적으로 USB 로 연결된 장치를 우선 선택합니다. Tea Pro가 블루투스 연결 상태일 때 USB 장치를 연결하면, 오디오 입력은 자동으로 USB 장치로 전환됩니다.

02 Hi-Fi 음악 감상

Tea Pro에 오디오를 재생할 장치를 연결한 후, 3.5mm나 4.4mm 이어폰을 꽂으면 Tea Pro의 강력한 오디오 디코딩 능력을 즐길 수 있으며, Hi-Fi 음악의 뛰어난 음질을 경험할 수 있습니다.

통화 모드

- | | | |
|---|-------|---------------------------------|
| ● | 전화 받기 | 블루투스로 휴대폰에 연결된 상태에서 짧게 눌러 전화 받기 |
| ● | 전화 거절 | 블루투스로 휴대폰에 연결된 상태에서 짧게 눌러 전화 거절 |
| | 전화 끊기 | 통화 중 짧게 눌러 전화 끊음 |
-

기타 조작

- | | | |
|---|---------------|---|
| ● | Siri 호출 | Apple 기기와 Bluetooth를 통해 연결된 상태로 홈 화면에서 2초 길게 눌러 Siri 호출 |
| ● | 역충전 기능 ON/OFF | 동시에 1초 동안 길게 누르면, 오디오 소스 장치가 USB-C를 통해 Tea Pro에 전원을 공급하는 기능을 켜거나 끌 수 있습니다 |

Tea Pro에 연결된 장치를 사용하여 충전합니다

해당 기능은 기본적으로 비활성화되어 있으며, **메뉴 버튼**과 **볼륨 줄이기 버튼**을 동시에 길게 누르면 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 활성화 시, 오디오 소스 장치가 USB-C 인터페이스를 통해 켜져 있는 Tea Pro에 연결되면, 오디오 소스 장치의 내장 배터리를 사용하여 Tea Pro를 충전할 수 있으며, 동시에 음악을 재생할 수도 있습니다

Tea Pro	전원 커짐		
연결 방식	USB-C to USB-A	USB-C to USB-C	USB-C to Lighting
안드로이드 장치	예	예	/
Apple 장치	예	예	아니요
Windows 컴퓨터	예	예	/
* 예: USB-C 충전 가능. 아니요: USB-C 충전 지원하지 않음.			

참고:

- Tea Pro가 꺼져 있을 때 충전하려면, 제공된 USB-C 데이터선을 사용하여 Tea Pro를 전원 어댑터에 연결하십시오.
- Tea Pro가 꺼져 있는 상태에서도 일부 장치는 자체 배터리를 사용하여 충전할 수 있습니다. 이 기능이 필요하지 않다면 USB 연결을 해제하십시오.

내장 마이크 사용

Tea Pro는 마이크가 내장되어 있습니다. Bluetooth 연결 상태에서는 별도의 마이크가 있는 이어폰을 추가로 사용하지 않아도 바로 음성 통화를 할 수 있습니다.



블루투스 연결 시



내장 마이크




음성 통화 지원

Bluetooth 연결 취소하기

블루투스 페어링을 취소하는 방법은 아래와 같습니다.

- Tea Pro에서 **메뉴 > 페어링 해제**로 이동합니다.
- 휴대폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 블루투스 설정 화면으로 이동하여 Tea Pro를 선택하고 페어링을 해제합니다.

디스플레이



- ① 블루투스 및 USB-C 연결 상태 ② 게인 상태 ③ EQ 모드
④ 오디오 포맷 ⑤ 배터리 잔량 상태 ⑥ 샘플링 레이트

규격 및 사양

제품명: Tea Pro 자석식 DAC 이어폰 앰프

모델명: K1017

블루투스 디코딩 칩: QCC5181

USB 디코딩 칩: XMOS XU316-1024

화면: 0.95인치 AMOLED 컬러 디스플레이

배터리 용량: 2100mAh

충전 입력: 5V/1.5A

Khadas Audio App

한 손으로 Khadas 오디오 장치를 완벽하게 제어하세요. Khadas Audio App에서 제공하는 게인, 이퀄라이저, 필터 설정과 버튼 기능의 커스터마이징을 통해 당신만의 Hi-Fi 음악 경험을 만들어보세요.

Android와 iOS 기기를 지원하며, QR 코드를 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.



Google Play



App Store

주의 사항

- 본 제품은 유선 이어폰과 함께 사용해야 합니다.
- 본 제품의 사용 환경 온도는 0°C~35°C입니다. 환경 온도가 너무 높거나 낮을 경우 제품 작동에 이상이 생기거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 본 제품에는 내장 배터리가 있으므로, 불 속에 던지거나 고온 환경에 두지 마십시오. 폐기 시에는 현지 환경 보호 규정에 따라 처리해 주십시오.
- 본 제품은 방수 기능이 없으므로 수영장, 욕조, 화장실 등 습한 환경에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

제품 정보 및 지원 내용

제품에 대한 더 많은 정보를 알고 싶거나 제품 지원을 받으려면 Khadas 공식 웹사이트를 방문해 주세요.

(<http://www.khadas.com/tea-pro>)

哈哒科技 (深圳) 有限公司
Khadas Technology Co., Ltd.
support@khadas.com
www.khadas.com www.khadas.cn