

Tea Pro

常见问题

KHADAS

Tea Pro 和 Tea 有什么区别？

Tea	Tea Pro
芯片 Bluetooth: Qualcomm QCC5125 DAC: ESS ES9281ACPRO	芯片 Bluetooth: Qualcomm QCC5181 DAC: ESS ES9039Q2M USB: XMOS XU316-1024
蓝牙版本 5.1	蓝牙版本 5.4
蓝牙解码格式 SBC/AAC/LDAC/aptX/aptX Low Latency/aptX HD	蓝牙解码格式 SBC/AAC/LDAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive
最高采样率 PCM 384 kHz/32 bit DSD256 (Native)	最高采样率 PCM 768 kHz/32 bit DSD512 (Native)
USB 模式支持 UAC 2.0	USB 模式支持 UAC 2.0 UAC 1.0
精密电阻 None	精密电阻 32 颗高精密电阻
音频性能 THD+N (1 kHz, 300Ω): 0.000355% (-109 dB) SNR (1 kHz, 300Ω): 116 dB DNR (1 kHz, 300Ω): 115 dB	音频性能 THD+N (1 kHz, No load): 0.000126% (-118dB) SNR (1 kHz, no load): 122 dB DNR (1 kHz, no load): 121 dB
耳机接口 3.5 毫米耳机接口	耳机接口 3.5 毫米耳机接口 4.4 毫米耳机接口
耳机功能支持 支持四段式耳机 CTIA 标准耳机：仅支持播放声音 OMTP 标准耳机：仅支持播放声音	耳机功能支持 支持四段式耳机 CTIA 标准耳机：支持全功能（播放声音、麦克风、线控） OMTP 标准耳机：仅支持播放声音
显示屏 无	显示屏 0.95 英寸 AMOLED 彩色显示屏
后壳材质 玻璃	后壳材质 高端耐磨皮革
音量调节方式 硬件 DAC 调音	音量调节方式 模拟调音，配备独立音量控制芯片，进一步抑制噪声
充电管理 蓝牙芯片集成电源模块 约 3 小时充满	充电管理 独立 MPS 电源管理芯片 约 2 小时充满 符合 JEITA 安规

Tea Pro 的屏幕有哪些功能？

Tea Pro 配备 0.95 英寸 AMOLED 显示屏，主界面可显示以下信息：

- 连接状态（蓝牙 / USB-C）
- 增益模式（高 / 低）
- 当前 EQ 模式
- 音频编码格式
- 电池电量
- 采样率

此外，您可通过菜单执行以下操作：切换 EQ 模式、调节增益、清除蓝牙配对记录、恢复出厂设置等。

Tea Pro 能连接无线蓝牙耳机吗？

不可以。Tea Pro 是一款蓝牙接收设备，仅支持通过 3.5 毫米和 4.4 毫米耳机接口连接有线耳机使用。

Tea Pro 的 4.4 毫米耳机孔支持平衡音频吗？

是的。相比前一代产品，Tea Pro 新增 4.4 毫米耳机孔，支持平衡音频传输。其原理是通过独立的正/负差分信号抵消传输过程中的噪声，从而获得更纯净的音质。同时，为了实现更纤薄的机身设计，Khadash 放弃了通用标准件，独家定制了这款 4.4 毫米平衡接口。

Tea Pro 支持哪些音频输入方式？

Tea Pro 支持两种音频输入：

- USB-C 有线输入
- 蓝牙无线输入（支持 aptX HD / LDAC 等多种高清协议）

Tea Pro 的磁吸功能支持哪些手机？

Tea Pro 支持 MagSafe 磁吸功能，适用于以下设备：

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 全系列
- 安卓手机搭配带有 MagSafe 形状的磁环手机壳亦可使用

Tea Pro 的 3.5 毫米 / 4.4 毫米耳机接口支持麦克风和线控功能吗？

Tea Pro 的 3.5 毫米耳机接口支持四段式美标（CTIA）耳机的全功能。Tea Pro 通过蓝牙连接手机时，美标耳机除播放声音外还支持麦克风、线控功能；非美标耳机仅支持播放声音。

Tea Pro 的 4.4 毫米耳机接口不支持麦克风和线控功能。

如何使用 Tea Pro 的麦克风功能？

当设备通过蓝牙连接到 Tea Pro 时，可直接使用 Tea Pro 内置麦克风进行通话等操作。

来电时，如果在手机上接听，将自动切换为手机自带麦克风。

如果在 Tea Pro 上操作接听：若耳机带有麦克风，将优先使用耳机麦克风；若耳机不带麦克风，则使用 Tea Pro 内置麦克风。

Khadas Audio App 有哪些功能？

Khadas Audio App 提供以下核心功能：

音频调节

- 增益档位
- EQ 模式及段位（共 7 种预设 + 10 段自定义）
- 音量控制

系统设置

- 中/英/日/韩多语言切换
- 自定义设备名称（蓝牙搜索显示名称）

设备维护

- 固件在线升级
- 产品快速上手指南

Tea Pro 保修政策如何？

Tea Pro 保修 1 年，以订单日期计。在保修期内，若出现产品自身质量原因导致的性能或部件故障，您可以享受免费更换或维修服务；超出保修期后，按 Khadas 官方标准收取维修费用。