

Tea烧录和升级ESS固件 操作指引

H A D A S

Tea烧录和升级ESS固件

 $H \wedge D \wedge S$

Tea烧录和升级ESS固件



 $H \wedge D \wedge S$

Tea烧录和升级ESS固件

H A D A S



■ 烧录使用的线材:标准USBAtoC线或标准USBCtoC线

烧录软件: ESS USB Audio Device Firmware Burner (WIN10及以上系统)

准备事项

Tea ESS固件: Tea_DAC_Firmware_V1.0_220313.rom 或者之后的版本



① 双击fwburner_cust_normal.exe程序,打开ESS USB Audio Device Firmware Burner,点击Browse,加载要烧录的固件,Revision处可以看到加载的固件版本。



② 将Tea开机,用USB线连接电脑,Device info显示Tea的VID_3353和PID_a005

File info	
Tea firmware update\Tea firmware\Tea DAC Firmware V1.0. 220313 rom	
Thea minimale update (rea minimale (rea_DAC_Timmale_v1.0_220313.10m) Browse	
Revision: 1.0 Build: 9241 Time: 2022-03-31, 11:10:00	



③ 点击Burn进行烧录,下方显示Successed则烧录成功,下面的Revision处会显示目前 Tea已烧录成功的ESS固件版本。

B ESS USB Audio Device Firmware Burner	\times
File info	
\Tea firmware update \Tea firmware \Tea_DAC_Firmware _V1.0_220313.rom	Browse



④ 重启Tea后就能正常使用了。